



Batteriladdare CL 271

Ladda dina batterier med CL 271 och du behöver aldrig mer rekonditionera ett enda batteri!

Med CL 271 får du en väsentligt ökad batterilivslängd samt full kapacitet efter varje uppladdning, under batteriets hela livslängd.

CL 271 kan förses med batterihållare till ett antal olika batterier. Du behöver alltså bara en laddare till alla dina batterier – mobiltelefon, kommunikationsradio, elverktyg, etc. Med hjälp av sekvensenheten SE 414 kan du ansluta fyra batterihållare samtidigt. Uppladdningen sker sedan i sekvens som startar med det batteri som först anslutits.

CL 271 kan ladda alla NiCd och NiMH batterier mellan 1,2 och 14,4 volt. Tack vare den unika laddmetoden laddas batteriet aldrig ur innan uppladdningen startar. Under hela uppladdningen mäter CL 271 kontinuerligt batteriets förmåga att acceptera den laddström som levereras.

Laddningen sker alltså helt efter batteriets förutsättningar. Laddströmmen varierar mellan 20 och 750 mA, vilket eliminerar onödig gasutveckling eller temperaturhöjning.

Batterier som laddats med andra laddare och drabbats av s k "minneseffekt" återfår full effekt redan efter en till tre uppladdningar med CL 271. Batterier som varit förrådsställda i upp till 15 år kan också laddas upp till full effekt.

CL 271 är tillverkad av aluminium i ett behändigt format. Laddare, sekvensenhet och batterihållare kan sammanfogas med varandra på olika sätt via ett system av profilspår.

Samtliga batterihållare kan, liksom batteriladdare och sekvensenhet, väggmonteras.

Med hjälp av sekvensenhet SE 414 kan
CL 271 ladda upp till fyra olika
batterier i sekvens



CE godkänd enligt
EN 50081-1 och EN 50082-2

NATEK batteriladdare CL 271

Tekniska data



Mått	115 x 80 x 30 mm
Batterier	NiCd och NiMH batterier kan laddas
Inspänning	10 – 32 V DC eller 230 V AC med nätadapter
Strömförsörjning (Från batteri eller nätadapter)	12 V DC – batterier 1,2 till 8,4 V kan laddas 24 V DC – batterier 1,2 till 14,4 V kan laddas 230 V AC – batterier 1,2 till 14,4 V kan laddas
Laddström	20 – 750 mA beroende på batteriets laddningsacceptans
Laddningstider	500 mAh batteri – ca 45 minuter 1.000 mAh batteri – ca 90 minuter 1.500 mAh batteri – ca 135 minuter
Tillbehör	Nätadapter 230 V AC/24 V DC – för en eller tio laddare Sekvensenhet SE 414 – för anslutning av fyra batterihållare Batterihållare – finns för flertalet batterimodeller Laddkabel med krokodilklämmor – för batterianslutning Väggfäste – för montering på vägg

Befintliga laddare kan användas som batterihållare
om de förses med kabel och modularkontakt

